



L'amplificateur stéréo SR2-125 a été conçu pour être le compagnon idéal des systèmes **Garden Serie** et **PATIO**. Le SR2-125 possède deux canaux de 125 watts et des presets DSP facilement accessibles grâce à des cadrans situés au dos de l'appareil. Quelle que soit la taille de l'installation extérieure et son environnement les presets DSP optimiseront facilement et rapidement la sonorité globale et les performances de l'installation.

L'amplificateur comprend des entrées coaxial, Toslink et des entrées analogiques pour pouvoir y raccorder tout type de sources ou d'appareils de streaming. Chaque entrée est dotée d'une sortie boucle permettant, par le simple raccordement de plusieurs unités SR2-125, d'alimenter plusieurs systèmes. Le SR2-125 peut être monté en rack (accessoires de montage inclus) ou posé sur toute surface plane (pieds inclus).

SPÉCIFICATIONS :

- Canaux : 2
- RMS par canaux @8ohms : 125W
- RMS par canaux @4ohms : 200W
- Bande Passante : 5Hz - 50kHz
- Distorsion Harmonique (1kHz) @ 8 ohms : 0,07%
- Distorsion Harmonique (1kHz) @ 4 ohms : 0,06%
- Tension AC : 100 - 120V @ 60Hz, 220 - 240V @ 50Hz
- Fusible AC : 5A (T5AL ~ 250V)
- Dimensions avec pieds (LxHxP) : 219mm x 54mm x 427mm
- Dimensions avec mise en rack (LxHxP) : 482mm x 44mm x 427mm
- Espace rack : 1U (hauteur) - 1/2 U (largeur)